

MIRAGE BD 35

VHF/UHF DUALBAND LINEAIR

OUTPUT 45 W/35 W



De Mirage BD-35 cross-band full duplex dualband lineair is ontwikkeld voor gebruik met portofoon. De lineair is voorzien van:

- Automatische bandselectie
- Vol crossband duplex
- "On-Air" leds
- Ingebouwde duplexer (uitgang)

De lineair is beveiligd tegen verkeerde polariteit.

Power curve

Input 0,3 W : Output VHF 10 W | UHF 4 W
Input 0,5 W : Output VHF 18 W | UHF 10 W
Input 1 W : Output VHF 30 W | UHF 16 W
Input 2 W : Output VHF 40 W | UHF 26 W
Input 3 W : Output VHF 45 W | UHF 32 W
Input 4 W : Output VHF 45+ W | UHF 35 W
Input 5 W : Output VHF 45+ W | UHF 35+ W
Input 6 W : Output VHF 45+ W | UHF 35+ W
Input 7 W : Output VHF 45+W | UHF 35+ W

Specificaties

Frequentiebereik : 144-148 MHz | 430-450 MHz
Modes : F3 (FM)
Ontvangstvoorversterker : nee
Stroomverbruik : 7 A
Spanningsvoorziening : 12-15 VDC
Aansluitingen : 2 x SO 239
Afmetingen : B 127 x D 127 x H 45 mm

De lineair wordt standaard geleverd met mobiele beugelset incl. hardware, reserve zekering en coax verbindingskabel voorzien van BNC-male en PL-male.



Article id:	MIRAGE BD 35	
Price:	€ 345,00	ex VAT € 285,12