

AMERITRON RCS-12X

**AUTOMATISCHE REMOTE
ANTENNESCHAKELAAR CONTROLLER
MET COAX SWITCH 8-WEG
SO 239**



Deze nieuwe RCS-12 Ameritron combi bestaat uit een automatische control unit, geschikt voor het schakelen van remote antenne relais én een 8-weg coax switch bruikbaar tot 60 MHz. De RCS-12X werkt met de meeste Icom, Yaesu en Kenwood transceivers die voorzien zijn van een band gerelateerde datastroom uitgang.

De control unit werkt met elke relais box tot maximaal 8 posities met spanningen tussen 12 en 30 VDC.

De switch leest de informatie van de transceiver en kiest automatisch de voorgeprogrammeerde antenne(s). Programmering geschiedt door een druk op de knop. De meegeleverde control box (RCS-12CX) onthoudt de diverse antennes per band, maar kiest in eerste instantie automatisch de laatst gebruikte antenne voor die band.

De RCS-12X control box is tevens voorzien van:

- een lineair amplifier buffered relay line, die voorkomt dat de lineair inschakelt tijdens het omschakelen van een antenne,
- aansluiting voor remote gebruik
- schakelaar automatisch/handmatig antenne(s) kiezen

Frequentiebereik : 1,5-60 MHz

Schakeltijd : 50 msec

Damping : < 0,1 dB bij 30 MHz

Aansluiting : Teflon SO 239

Afmetingen relais box : B 178 x D 136 x H 76 mm

Afmetingen control unit : B 210 x D 155 x H 62 mm

Spanningsvoorziening : max. 15 VDC (AC/DC netadapter wordt meegeleverd)

Max. vermogen : 2500 W PEP

SWR : < 1:1,25

RCS-12X : bestaat uit automatische controller en 8 positie relais box (RCS-8)

RCS-12LX : bestaat uit automatische controller en 8 positie relay box met overspanning beveiliging

RCS-12CX : alleen automatische controller

Optionele rig interface kabels voor de meeste transceivers op aanvraag

Article id: AMERITRON RCS-12X

Price: € 389,00

ex VAT € 321,49